

ケース 2 うら面

最初に「セットアップガイド」をお読みください。
本書は、セットアップガイド「セットアップ方法の参照先」で、
ケース 2 を選んだときの手順です。

無線引っ越し機能を使う

ご確認ください

プロバイダーの提供する回線に接続できなかった場合、下記情報が必要となりますので、あらかじめ確認してください。

■ プロバイダーから提供された書類を準備してください

ご利用のインターネットサービスによっては、ユーザー名、パスワードなどを設定する必要があります。プロバイダーから提供された書類がお手元にあるか事前に確認してください。

■ 書類の契約内容をご確認ください


どのような契約をしているかを設定時に選択することが必要な場合があります。プロバイダーとの契約内容の書類に下記のようなキーワードがあるか確認してください。

- PPPoE ○ DHCP ○ v6プラス ○ IPv6 オプション ○ transix
○ クロスパス ○ OCNバーチャルコネク

- IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6) 対応確認については、下記 URL を確認してください。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
- 書類が見つからない場合、契約内容が分からない場合は、プロバイダーの
お問い合わせ窓口に確認してください。

無線引っ越し機能とは

無線引っ越し機能とは、Wi-Fiルーター本体のWPSまたはAOSSボタンを押して、今までのWi-Fiルーターで使用していた無線設定（SSID、暗号化キー）を引っ越しする機能です。



今までのWi-FiルーターのWi-Fi設定をコピーしますので、接続していた端末（スマートフォン・パソコン）でのWi-Fi接続先変更は不要です。

無線引っ越し機能で設定が引き継げるのは、以下の条件をすべて満たしているWi-Fiルーターです。

- WPS（Wi-Fi Protected Setup）に対応していること
- AOSS ボタンまたは WPS ボタンがあること
- Wi-Fi にパスワード（セキュリティ）が設定されていること

※SSID を隠蔽する設定（Any 接続拒否）や WPS ステータスを「unconfigured」に変更している場合、Wi-Fi 設定はコピーできません。


- Wi-Fi 接続でインターネットが閲覧できている設定であること

上記に該当しない場合や、上記に該当しているか分からない場合は、別紙「セットアップガイド」の「新規に設置する場合」を参照してください。

今までのWi-Fiルーターにない周波数帯のWi-Fi設定は、コピーされません。
コピーされない周波数帯のWi-Fi設定は、工場出荷時設定になります。

Step1 無線引っ越し機能を設定する


- 1 AUTO/MANUAL スイッチが「AUTO」になっていることを確認します。



- 2 今まで使っていたWi-Fiルーターの電源がONであることを確認し、本製品をWi-Fiルーターのとなりに設置し、ACアダプターを接続します（電源が自動でONになります）。


電源が入らない場合は、ACアダプターが正しく取り付けられているかを確認してください。

- 3 ACアダプターを接続してから約1分後、本製品前面のランプの状態を確認します。




- 4 本製品のAOSSボタンを、下図のようにランプが点滅するまで（約10秒間）押し続けます。

ランプが下図の状態にならなかった場合は、今までのWi-Fiルーターと本製品の電源を入れなおして、手順1からやり直してください。



- 5 今までのWi-Fiルーターの、AOSSボタンまたはWPSボタンを長押しします。
※AOSSボタンまたはWPSボタンを押し続ける時間はWi-Fiルーターによって異なるため、取扱説明書で確認してください。
※ボタンの名称は、メーカーによっては、「らくらくスタートボタン」、「かんたん接続ボタン」などと記載されている場合があります。


- 6 しばらくすると、本製品前面の3つのランプ（WIRELESS/INTERNET/ROUTER）が順に緑色に点灯、消灯を繰り返します。



- 7 約2分後、本製品前面のランプの状態が下図のA～Cのいずれかになっていることを確認します。

A. ランプが交互に点灯している場合、消灯している場合


2.4GHz帯のWi-Fi設定のコピーが完了しました。5GHz帯のWi-Fi設定をコピーするには、もう一度手順5を行ってください。
その後、手順6、7を参照してください。



B. 4つのランプがすべて緑色点灯している場合

AOSSボタンを約2秒間押して、ランプが以下のように変われば、Wi-Fi設定のコピーは完了です。


※以下の状態にならない場合は、おもて面の「インターネットに接続できないときは」を参照してください。



続いて「Step2 インターネットに接続できるか確認する」へ進んでください。

C. 橙色に点灯しているランプがある場合

Wi-Fi設定がコピーできませんでした。
本製品の電源をOFFにしたあと、手順2以降をもう一度行ってください。




Step2 インターネットに接続できるか確認する

- 1 プロバイダーから提供された機器（ONU、モデムなど）、本製品、今までのWi-Fiルーターの電源をすべてOFFにします。

以下の手順でWi-Fiルーターを本製品に交換しても、お使いの回線によっては、30分程度電源を切らないと、インターネットに接続できない場合があります。


- 2 今までのWi-FiルーターのINTERNET端子に接続されていたケーブルを抜いて、本製品のINTERNET端子に接続します。



- 3 プロバイダーから提供された機器（ONU、モデムなど）の電源を入れて、完全に起動するまで待ちます。
起動時間はお使いの機器によって異なります。


- 4 本製品にACアダプターを接続します（自動で電源がONになります）。
今までのWi-FiルーターのACアダプターを本製品に接続しないでください。

- 5 ACアダプターを接続してから約1分後（※）、前面のランプの状態を確認します。
※ご契約のプロバイダーによっては、30分かかる場合があります。



- 6 今までのWi-Fiルーターに接続していたパソコンやスマートフォンで、インターネットに接続できるかどうか、ブラウザに以下URLを入力し確認してください。

http://86886.jp/set/



スマートフォンの場合は、QRコードを読み取ることで簡単に確認ができます。

「接続成功です!」画面が表示された場合

以上で設定は完了です。

さらに、2台目以降の端末をWi-Fi接続したい場合は、別紙「セットアップガイド」の「スマートフォン・タブレットを本製品に接続する」「パソコンを本製品に接続する」の手順にしたがってください。

「Internet回線判別中」画面が表示された場合

下記の「プロバイダー情報を設定する」に進んでください。

プロバイダー情報を設定する（設定が必要な方のみ）

- 1 [Internet側の確認を行う] をタップ（クリック）します。
 - 2 セットアップカードに記載されているユーザー名とパスワードを入力して、[ログイン] をタップ（クリック）します。
 - 3 画面が切り替わるまでしばらくお待ちください。
ご利用の回線にもよりますが、30秒程度かかる場合があります。
- 以降の手順は、インターネット回線によって異なります。
下記を参照して設定してください。

「インターネット接続設定」画面が表示された場合

プロバイダーから提供された書類を参照し、「プロバイダー情報の設定」、「接続先ユーザー名」、「接続先パスワード」を設定し、「進む」をタップ（クリック）してください。
しばらくして画面に「接続成功です!」と表示されたら設定は完了です。

そのほかの画面が表示された場合

画面の指示にしたがって設定してください。
設定後、画面に「接続成功です!」と表示されたら設定は完了です。

※上記以外の場合は、おもて面の「インターネットに接続できないときは」を参照してください。

ご確認ください

■ Wi-Fiルーターの設定をアップロードする

セットアップが完了したWi-Fiルーターの設定を、サーバーにアップロードしておくことで、今後買い替えたときに、設定を復元できます。設定をアップロードする手順は、おもて面のStep3を参照してください。

■ Wi-Fiルーターを廃棄するときは

Wi-Fiルーター（本製品を含む）を廃棄するときは、必ず設定を初期化してから廃棄してください。設定には、ユーザー名やパスワードなどの個人情報も含まれています。設定を引っ越した場合でも、引っ越し元にも設定が残っていますのでご注意ください。

■ ネット脅威ブロッカーを使用するには

本製品は、「ネット脅威ブロッカーベージック」に対応しており、悪質サイトブロック・情報漏洩ブロックなどの機能を使用できます。設定方法については、別紙の「ネット脅威ブロッカーを使用するには」を参照してください。